

PARÂMETROS PARA CFW 100 - VentoBrisa

Parâmetro	220v 0,75HP	Função
P100	30	Tempo de Aceleração
P101	30	Tempo de Desaceleração
P133	0	
P134	66	Frequência (Velocidade) Máxima
P204	5	Reset
P220	1	Remoto
P222	7	
P226	0	Sentido Horário
P227	1	Entradas Digitais
P263	1	Run / Stop
P265	11	E.P. Desaceleração (Potênciometro Eletrônico)
P266	12	E.P. Aceleração (Potênciometro Eletrônico)

** Sempre que o Erro aparece na configuração dos parâmetros (P221, P222, P263, P264, P265 e P266) basta ignorar a mensagem e prosseguir com o ajuste conforme a tabela. Se permanecer aparecendo Erro após o término da parametrização, verifique a tabela de erros no manual do Inversor.

Obs.: O parâmetros que não estão nesta lista devem permanecer com valores de fábrica, para voltar todos os parâmetros para valor de fábrica ajustar P204 com valor 5 e em seguida efetuar os ajustes de